

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Веб-интерфейс «ЗумБокс»

ООО «АВТОКОННЕКС» 2024г.



История изменений:

Дата	Версия	Комментарий
2024.04.23	1.0	Первая версия



Веб-интерфейс ЗумБокс. Инструкция пользователя.

Веб-версия приложения ЗумБокс предназначена для работы в окне веб-браузера Вашего телефона на **любой** мобильной платформе (в том числе на iPhone и устройствах, не поддерживающих Googleсервисы, например, Huawei).

- Ссылка на веб-интерфейс <u>https://ams.next-platform.ru/</u>
- Также на страницу авторизации можно перейти, отсканировав QR-код на наклейке ЗумБокса.

Для входа в свою учетную запись необходимо использовать логин и пароль, указанные на наклейке приобретённого Вами устройства.





NEX	TPLATFORM	1
S	<mark>авто</mark> конне	MARKC
Логин		
Логин Пароль		o
Логин Пароль <mark>Контакты</mark>	Справка	⊙ Демо

Страница авторизации

- Рекомендуется сохранить данные для авторизации в браузере, через который открывается страница, либо каждый раз вводить логин и пароль полностью.
- **Рекомендуется** для веб-страницы авторизации создать ярлык на рабочем столе телефона, чтобы открывать интерфейс точно также как любое мобильное приложение, нажатием на иконку.



Первый старт.

После первой авторизации пользователю предлагается ознакомиться с договором-офертой и дать своё согласие на обработку персональных данных. Также для активации аккаунта необходимо указать номер своего мобильного телефона. На указанный номер будет отправлен код подтверждения, а также этот номер будет записан в память устройства для возможности получения сообщений от ЗумБокса по каналу СМС в условиях отсутствия мобильного интернета. По умолчанию все сообщения и ответы от устройства поступают в веб-интерфейс по каналу GPRS (мобильный интернет). Позже, в случае необходимости, у Вас будет возможность отвязать свой телефон от устройства.

E Кемпер Кемлер Кемлер Кемлер	Кемпер Кемпер Кемпер	E Kemnep V
Активация аккаунта	Активация аккаунта	Периодичность Заряд Остаток сообщений батареи сообщений 720 мин 4.99 В, 94% 1368
Уважаемый клиент! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь	Чтобы иметь возможность восстановить лостип к своему аккаунту, пожалуйста.	Спутники Температура GSM 0 25 °C 22
с формой д <u>оговора-оферты</u> о предоставлении услуг и с <u>согласием</u> на обработку персональных данных	введите номер Вашего телефона и нажмите кнопку «Получить код»	Данные получены 05:05, 23 апр. 2024 г Следующий сеанс связи ~ 23 апр. 2024 17:05 Примерный срок работы ~ 08 марта 2026
Я ознакомился и согласен с формай погодора сфорту.	+7ххххххххх Получить код	
о предоставлении услуг. Я даю своё согласие на обработку	На этот номер мы отправим СМС с кодом подтверждения	Активация аккаунта
моих персональных данных	Код из СМС Отправить	Номер телефона подтвержден. Ваш аккаун успешно активирован!
История 🔪 Опции 义	История > Опции >	История 🕻 Опции 🕻
21 e7 21 e 124	21 + 22 + 21 + 12A (((1)))	21+22 21+3 21+24A
оезд. Донской, Донской район, Южный административны	19, 5-й Донской проезд, Донской, Донской район, Южный	19, 5-й Донской проезд, Донской, Донско

Интерфейс.

После успешной активации аккаунта Вы можете настроить интерфейс по своему усмотрению. А именно:

- Выбрать изображение объекта для контроля;
- Дать название объекту контроля;
- Выбрать вариант темы (светлая/тёмная);
- Привязать к аккаунту дополнительные устройства (если Вы приобрели несколько);
- Активировать Телеграм-бота для получения оповещений в Telegram.



Сразу после первой авторизации Вы можете **выбрать** из предложенных вариантов **изображение объекта**, который Вы собираетесь контролировать с помощью ЗумБокса. Также на странице выбора изображения можно **присвоить название** объекту.



Позже Вы в любой момент сможете изменить как название, так и изображение.

Для удобства работы в разных условиях освещённости, а также в соответствии с индивидуальными предпочтениями, в Настройках можно **выбрать Светлую или Тёмную тему** для интерфейса.





Если у Вас имеется несколько ЗумБоксов, то, для удобства пользования, Вы можете добавить их в один аккаунт. Используя только один логин, Вы сможете просматривать все имеющиеся устройства в одном интерфейсе. Просто введите логин и пароль, указанные на ЗумБоксах, которые Вы хотите привязать в окне добавления устройства. При этом для добавленных устройств сохраняется возможность просматривать их по одному, используя их индивидуальные логин и пароль.

TECT X		📃 Устройства 🗙	=	Устройства	\times
> Кемпер	Остаток	🕂 Добавить 🔀 Отвязать		🕂 Добавить 🔀 Отвязать	
Устройства	сообщении 1368	Кемпер	6	Зумик Скутер 862531044582774	>
> Настройки	GSM 22	Добавление устройства 🛛 🗙		Кемпер 862531044755768	>
> Справка)24 r 24 17:05	Введите логин и пароль аккаунта, который хотите добавить	ć	Моя дача 355217048191630	>
> Выход	1 2026	Логин			
		Новый пароль			
		повыя пароль			
		Выполнить Отмена		Добавление устройства Устройства аккачита 355217048191630	
Устройства	×			успешно добавлены!	
Н Добавить 🛛 Отвязать					
Кемпер 862531044755768	>				

Отвязать устройства также можно в любой момент.

	Устройства	\times		Устройства 🛛 🗙
+	Добавить 🔀 Отвязать		H	Добавить 🗙 Отвязать
в	Зумик Скутер 862531044582774	>		Кемпер >
	Кемпер 862531044755768	>	P	Моя дача >
8	Моя дача 355217048191630	>		
	Внимание × Исключить устройство 862531044582774 из списка доступных? Да Нет			Удаление доступа Устройство 862531044582774 успешно исключено!

Веб-интерфейс ЗумБокс Инструкция пользователя



Индивидуально для каждого устройства Вы можете **запретить его добавление** в видимость другим аккаунтам. Никто не сможет управлять устройствами Вашего аккаунта. Все ранее предоставленные доступы будут отозваны. Также, в целях безопасности, будет предложено сменить пароль Вашего аккаунта.

С ТЕСТ Нажимаем ×	862531044755768	× = 862531044755768 ×
Укемпер Оста У Устройства 13 Настройки 22 Справка 24 17:0 Выход 12026	Дата принятия оферты: 23 апреля 2024 +791 Ваш email тЕСТ ✓ Изменить пароль аккаунта Геолокация в Телеграм Телеграм-аккаунты Выкл Показывать моё местоположение на карте	Дата принятия оферты: 23 апреля 2024 +791 Ваш email ТЕСТ Изменить пароль аккаунта Геолокация в Телеграм В Доступ к устройствам Теперь никто не сможет управлять устройствали Вашего аккаунта. Все ранее предоставленные доступы отозваны. Рекомендуем сменить пароль Вашего аккаунта.

При попытке добавить Ваш ЗумБокс в видимость к своему аккаунту пользователь получит отказ.

\equiv	Устройства 🛛 🗙
Đ	Добавить 🔀 Отвязать
_	Моя дача
	Добавление устройства 🛛 🗙 🗌
	Введите логин и пароль аккаунта, который хотите добавить
	862531044755768
l	Ошибка Владелец аккаунта не разрешает добавлять его устройства



Уведомления в Telegram.

Для пользователей мессенджера Telegram существует возможность получать уведомления, а также взаимодействовать с ЗумБоксом, в случае возникновения тревожных событий, прямо в чате Telegram.

Обязательными условиями для этого являются: установленный на смартфоне пользователя Telegram, согласие пользователя на получение на свой Телеграм-аккаунт уведомлений от бота **NextPlatform** (@NextPlatformBot).

		≡ 862531044755768 × ← T Test	iams :
 Кемпер Устройства Настройки Справка Выход 	Остаток сообщений 1365 GSM 22)24 r 24 17:05 12026	Дата принятия оферты: 23 апреля 2024 +791 Ваш email ТЕСТ Изменить пароль аккаунта Геолокация в Телеграм	
	5	Телеграм-аккаунты Выкл Не предоставлять доступ к моим устройствам Показывать моё ТЕСТ Вас привет	24 апреля /start _{12:36}
	>	Местоположение на карте @NextPlatformBo Идентификатор В телеграм-аккаунт Ваш логин в Next 86253104475576 Вы разрешаете о телеграм-аккаунт Вашим объектам	ц ашего а: Platform: 8. тправлять на этот г уведомления по в NextPlatform? 1236
	Онской проезд	Да ① Сообщение	Her

В любой момент Вы можете **посмотреть** и, если потребуется, **отвязать** используемые **аккаунты Telegram**.

		862531044755768	× = 862531044755768 ×
 Кемпер Устройства Настройки Справка Выход 	Остаток сообщений 1365 GSM 22)24 г 24 17:05 12026	862531044755768 Дата принятия оферты: 23 апреля 2024 +791 Ваш email ТЕСТ Изменить пароль аккаунта Геолокация в Телеграм Телеграм-аккаунты Выкл Не предоставлять досту моим устройствам Выкл Показывать моё местоположение на кар	 862531044755768 Дата принятия оферты: 23 апреля 2024 +791 Ва Телеграм-аккаунты ТЕ ОТВязать 24.04.24



Главный экран.

Сразу после авторизации Вы увидите ранее выбранное Вами изображение объекта контроля, значения основных параметров ЗумБокса, полученных в последнем сообщении, данные об актуальности этих параметров и кнопки управления.

Если к Вашему аккаунту подключены более одного устройства, **переключение** между ними происходит либо свайпом влево /вправо, либо выбором нужного объекта из выпадающего списка в верхней части экрана.



Кнопки управления находятся непосредственно под изображением объекта контроля. Основными являются «Настройки» и «Период выхода на связь».

- Кнопка «Настройки» вызывает окно текущими настройками и подробным перечнем параметров устройства, которые были получены во время последнего сеанса связи.
- Кнопка «Период выхода на связь» предназначена для настройки параметров работы ЗумБокса. Возможно либо установить временной отрезок, через который устройство будет выходить на связь, либо установить точное время пробуждения. Доступно 2 времени пробуждения в сутки, которые имеют приоритет над периодом при применении настроек. После выбора параметров и нажатия кнопки «Выполнить» на устройство отправляется команда, которая будет выполнена во время очередного сеанса связи. Если имеется непосредственный доступ к ЗумБоксу, то можно принудительно «разбудить» устройство нажатием на кнопку на электронной плате устройства. Откроется внеочередной сеанс связи и новые настройки будут установлены.

Веб-интерфейс ЗумБокс Инструкция пользователя





Настройки

Териодичность сообщений 20 мин	Заряд батареи 3.74 В, 49%	Остаток сообщений 1383
Период вых	ода на связь	×
Введите пери связь в преди	юд выхода устро елах 15 минут - 1	йства на 20 часов
20	минуты	
Или время пр	ообуждения чмм или OFF)	
0800		~
2130		~
Выпо	лнить Отм	ена
(ŵ)		••••
История	а 🔪 Опц	ции >

Период выхода на связь

...

Дополнительные команды доступны по кнопке

Набор доступных команд зависит от типа ЗумБокса.



Обычный ЗумБокс



ЗумБокс с датчиком перемещения





Описание команд доступно в окне справки, которая вызывается кнопкой



Кнопка «История».





Кнопка «Опции».

Данный раздел будет пополняться по мере развития функционала приложения и технического совершенствования ЗумБокса. В настоящий момент здесь отображаются АКЦИИ и специальные предложения от АВТОКОННЕКС.





В нижней части главного экрана находится **Карта**, которая по умолчанию представлена в свёрнутом виде. Развернуть и свернуть карту можно следующими способами:

≡ ₃	Катер 🗸	
Периодичность сообщений <mark>20 мин</mark>	Заряд батареи 4.91 В, 92%	Остаток сообщений 1497
Спутники 4	Температура 27 °С	GSM 21
данные п Следующий с Примерны	олучены 11:35, 25 ап сеанс связи ~ 25 апр и срок работы ~ 16	р. 2024 Г 0. 2024 11:55 мая 2024
		••••
Истори	я 🔪 🗌 Опц	ии >
	бщежитие	

Свайп вверх по центру экрана



Тап по выделенной цветом области над картой



На экране карты присутствуют кнопки дополнительных функций.



Левое контекстное меню

	Кемпер 🗸		TECT	× 📑
Периодичность сообщений 720 мин	Заряд батареи 4.99 В, 94%	Остаток сообщений <mark>1368</mark>) Кемпер) Устройства	Остаток сообщений 1365
Спутники <mark>0</mark>	Температура 25 °С	GSM 22	> Настройки	GSM 22
Данные г Следующий Примерны	аолучены 05:05, 23 ап сеанс связи ~ 23 апр й срок работы ~ 08 м	p. 2024 r . 2024 17:05 Japra 2026	> Справка > Выход)24 r 24 17:05 3 2026

- «Устройства» выбор изображения и присвоение наименования объекту контроля, добавление и удаление дополнительных устройств к аккаунту.
- «Настройки» выбор Светлой или Тёмной темы интерфейса, включение и выключение звуков в приложении, а также сброс настроек приложения.
- «Справка» информация о версии ПО и связь с технической поддержкой.
- «Выход» выход из аккаунта и переход к странице авторизации.



Увеличение лимита сообщений.

После покупки ЗумБокса пользователю предоставляется **лимит** в количестве **1500 сообщений**. При настройках по умолчанию, которые предусматривают 1 сеанс связи в 1 сутки, этого лимита достаточно, чтобы устройство проработало более 4-х лет. Но т.к. пользователь может настроить устройство под свои индивидуальные задачи, лимит сообщений может закончиться намного раньше. **Остаток** сообщений всегда **отображается на главном экране** приложения.

Вы можете увеличить лимит, нажав на иконку . Будет отправлена заявка на увеличение доступного количества сообщений.



Также Вы можете использовать в устройстве свою SIM-карту, отслеживать её баланс и осуществлять пополнение её счёта самостоятельно. Остаток сообщений отображаться не будет.





ЗумБокс как автономная сигнализация.

Версия ЗумБокса **с датчиком перемещения** комплектуется электронной меткой и позволяет использовать устройство в качестве автономной сигнализации.

Это означает, что при активированном датчике перемещения ЗумБокс постоянно (даже в спящем режиме) посредством встроенного акселерометра измеряет ускорения по осям X, Y и Z. В случае превышения порога, установленного Вами при настройке датчика перемещения, ЗумБокс начинает поиск связанной с ним электронной метки, которая является средством идентификации владельца. Если метка не была обнаружена в зоне считывания (не более 3-х метров от устройства), происходит отправка тревожного сообщения владельцу ЗумБокса на его привязанный Telegram-аккаунт.

В чате Telegram появляется предложение включить режим слежения, при котором сообщения с координатами ЗумБокса будут поступать 1 раз в 1 минуту. Это поможет **оперативно отследить перемещение** контролируемого объекта. В интерфейсе отобразится индикация того, что включен режим слежения.



Важно! Не забывайте выключать режим слежения, когда он уже не нужен. Данный режим очень быстро расходует заряд батареи и лимит доступных сообщений.